

GL-E10 手錶型 WiFi(P2P) 針孔蒐證祕錄錶

**GL-E10w**  
**客製化 手錶型**  
**針孔攝影機**

**WiFi點對點即時監看**



綠廣興業



LINE官方

**綠廣興業有限公司**



綠廣興業有限公司

**GREEN LEAF**  
**ENTERPRISE CO.,LTD.**

地址: 台北市南港區忠孝東路六段 388 號

電話: 02-2788-9988 代表號

網址: [www.greenleaf.com.tw](http://www.greenleaf.com.tw)

Line 官方: @uuw5632b



## [簡介]

- 設計在智慧型手錶內
- 內建 WiFi，透過 App 可做即時監控
- 設有手錶顯示及錄影提示功能
- 高畫質錄影、覆寫功能，內建記憶體
- 臺灣製造、BSMI, CE, FCC, NCC 認證

## [操作]



### 開關機：

電源指撥開關，撥向鏡頭的方向，即向上，即開機，開機後 藍燈 亮起，約 5 秒左右，紅燈 亮起，啟動錄影(錶面螢幕會出現 R 字樣)。

任何狀態下，電源指撥開關向 USB 方向，即向下，則關機，並自動儲存檔案。

## WiFi：

開機狀態下，按一下，**WiFi 開關鍵**，開啟 WiFi，**橘燈**閃爍，待連線。  
與手機或平板裝置連線後，**橘燈**恆亮。

## Reset：

在操作錯誤，造成的當機狀態下，用迴紋針，輕壓一下 Reset 孔內的按鍵，即關機，再將**電源指撥開關**關閉，再重新開機即可。

## Default：

清除 WiFi 的設定，回復出廠預設值。

## 連結電腦：

關機狀態下，接上 USB 線，並連接電腦 USB，然後電源指撥開關開機，電腦就可以連結 GL-E10 手錶的內部記憶體，同卸除式磁碟的方式。

## 功能鍵：

熄屏狀態下，輕觸**功能鍵**，喚醒手錶螢幕(經由 APP 時間同步，即可校正)。  
螢幕喚醒及選擇選項-按一下**功能鍵**；設定及確定選項-長按**功能鍵**。

螢幕顯示狀態下，長按**功能鍵**，出現設定選項

日期格式-YYYYMMDD、DDMMYYYY/語言-英文、簡中、繁中、日文

設定完成回到時間日期顯示

## 充電：

關機狀態下，連結 USB 充電，**綠燈**恆亮，充飽燈熄。

## [規格]

影像元件：350 萬(2304x1536)1/2.9" progressive CMOS

視角：66 度/4.6mm

最低照度：3.3 Lux / F2.0

影音儲存檔案：MP4(H.264)

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080)/幀率：30 FPS

WiFi：內建 WN7911B-ZZ 模組 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz ISM Band

記憶體：內建 32GB(150 分鐘 16GB)

LCD 螢幕：1.3 inch

LCD 解晰度：320x240

電源：內建 500mAh 鋰電池

工作時間：約 65 分鐘(WiFi ON)/約 90 分鐘(WiFi OFF)

待機時間：若不按亮螢幕看時間約 400 小時左右；

若螢幕長亮看時間的話約 20 小時內

產地：臺灣製造、BSMI, CE, FCC, NCC 認證

## [功能]

時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示[隱藏]可設定

自動覆蓋(循環錄影)功能：開[關]可設定

位移偵測(移動偵測)功能：開[關]可設定

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

防水功能：無