

GL-E22 客製化 iPhone Plus 背蓋行動電源型針孔蒐證 DVR

設計成 iPhone 6/7 Plus 手機保護殼造型，適用多種場合
設有全時錄影、移動偵測錄影(只有在有狀況發生時錄影)
長時間工作 12 小時，內建大容量 128GB
臺灣製造、BSMI 認證



[規格]

影像元件：1/4" progressive CMOS

視角：67 度

光圈：3.7mm

最低照度：1Lux

影音儲存檔案：AVI(H.264 編碼)10 分鐘一個檔案

影像解析度：Full HD 1080P(1920x1080)

錄影張數：20fps

記憶體：內建 128GB(約 12 小時)

電源：5000mAh 充電式鋰電池 / 充電方式：DC 5V 充電

工作時間：約 12 小時

尺寸：171 x 81 x 15mm

[功能]

時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示

自動覆蓋(循環錄影)功能：無

位移偵測(移動偵測)功能：開[關]可設定

插電錄影(邊充邊錄)功能：有

通電自動錄影：無

防水功能：無

AV OUT 功能：無

產品說明



[操作]

開機：按**電源鍵**1秒，**紅燈藍燈**亮起開機運行，待藍燈熄剩**紅燈恆亮**，約10秒後進入待機模式。

錄影：待機狀態下，按1下**電源鍵**，**紅燈閃爍3次**熄滅，進入全時錄影。

移動偵測：待機狀態下，按住**電源鍵**3秒，紅燈熄滅、**藍燈閃爍3次**熄滅，進入移動偵測錄影。

存檔：全時錄影或移動偵測錄影模式下，按1下**電源鍵**，存檔，存檔完成**紅燈恆亮**，回到待機模式。

關機：待機狀態下，按住**電源鍵**(約6秒)直到**紅燈藍燈**都亮起，再放開，燈熄後關機。

充電：充電時**紅燈藍燈慢閃**，充飽**藍燈恆亮**。

供電：插上 iPhone6 plus 或 iPhone 7 plus 手機，待機狀態下，按1下**供電鍵**，**藍燈恆亮**，開始給手機進行充電，再按1次**供電鍵**，藍燈熄滅，則停止給手機充電**(外銷版)**。

復歸：由於操作錯誤造成當機時，同時按下電源鍵及供電鍵，復歸 Reset。

註：本機內部記憶體為 FAT32 格式，如需格式化請用 FAT32guiformat 公用軟體格式化。

[日期設定]

(1)在根目錄下新增一個 time 文字文件檔(.txt)，例如 2019 年 1 月 1 日 8:57:08

輸入編輯內容

2019.01.01 08:57:08

(2)開機錄影，即可寫入設定時間

或

(3)本機根目錄下有一 SetTime 資料夾，進入後雙擊 Time 批次檔，自動同步電腦時間後，
移除連線，執行步驟(2)，即可寫入設定時間

[產地]臺灣

[展銷門市] [綠廣興業有限公司](#)

[門市地址] [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail] service@taiwan-spy.com

[Line 官方] [@uuw5632b](#)