

GL-E53 偽裝行動電源型 Full HD 1080P 針孔蒐證 DVR

本機有位移偵測錄影及自動覆蓋功能，適用居家監控防盜記錄蒐證，亦適合隨身攜帶，會議、課堂之錄影蒐證，隱蔽性高及無亮點紅外線夜視功能



開機：按住 B 鍵 2 秒藍紅燈亮起，紅燈熄滅只剩下藍燈並閃爍一次，表示開機完成到待機模式(約 5~10 秒)。

錄影：待機模式下，按一次 A 鍵藍燈閃爍 3 次到熄滅，即開始錄影(每段 15 分鐘/1 檔案)。錄影結束，再按一 次 A 鍵，藍燈閃爍 4 次，即存檔完成，回到待機模式。

IR 紅外線：待機模式下，按一次 B 鍵紅燈閃爍一次(若是藍燈閃爍一次，請再按一次)，開啟 IR 紅外線夜視功能，再按一次紅燈閃爍二次關閉 IR。

位移偵測錄影：待機模式下，按住 A 鍵 2 秒，藍紅燈閃爍 4 次熄滅，即開始僅移偵測錄影(每段 3 分鐘/1 檔案)。

關機：按住 B 鍵 2 秒紅燈閃爍到熄滅，即關機。

充電：使用 Micro USB 接埠，DC 5V1A 約 4~6 小時，最長建議充電時間勿超過 8 小時。

[日期設定]

一、在根目錄下新增一個 `time.txt` 文件檔，內容例如(2014 年 9 月 1 日 8:57:08)

2014.09.01 08:57:08

二、開機錄影，即可寫入設定時間