

GL-E55i 保溫瓶型針孔蒐證 DVR(外銷版)

[特點]

100 萬像素的微型針孔攝影機

一鍵快速啟動錄影

瞬間即時記錄影音蒐證

移動偵測功能，在有人經過時才啟動錄影

HD 720P 高清晰，影像格式 AVI

[規格]

影像元件：100 萬 CMOS

視角：54 度

最低照度：4 Lux

影音儲存檔案：AVI / 10 分鐘一個檔案

影像解析度：HD 720P@25FPS

記憶體：支援 TF 64GB

電源：3.7V/650mA 充電式鋰電池

充電方式：USB2.0 / DC 5V

工作時間：約 3 小時

尺寸：Φ64x198mm / 重量：289.5g

[操作]

- 1、開機：短按**電源/錄影鍵** 1 秒，指示燈**藍燈**、**綠燈**亮起即可，機器進入初始化階段，約 30 秒，**藍燈**、**綠燈**閃亮。機器開啟後會有一段震動提示。機器開啟後自動錄影。
- 2、連接 APP：開機 30 秒後 WiFi 自動開啟，打開手機 WLAN 找到機器上的產品識別碼，如：“LD11W-xxxxxx” 點擊連接，連接成功後，打開下載的 APP，以 P2P LiveCam 為例。在介面的右上角有一個放大鏡的圖標，點擊放大鏡搜索就可以找到這台新機器，點擊它就可以添加到自己的機器列表裡面了。當機器完成開機後，這台機器會顯示是處於線上狀態，點擊這台機器進入介面觀看。在第一次或者沒有設置密碼的時候進入介面會跳出一個安全設置，這個時候你可以選擇跳過直接進入觀看也可以設置密碼後再進入觀看。進入 APP 後就可以直接看到機器所正在錄製的內容了，並可以點擊錄影，拍照，等一些其他設置功能。(外銷版)
- 3、退出 APP 觀看：點擊移動設備上的返回鍵可以選擇 APP 後臺觀看或者直接退出。
- 4、關機：長按**電源/錄影鍵** 3 秒，**藍燈**、**綠燈**同時熄滅，會有震動提示，即機器關機。
- 5、指示燈狀態：
 - (1) **藍燈(WiFi 指示燈)**：藍燈閃爍未連接 WiFi，藍燈常亮已連接 WiFi。(當手機直連機器的時候藍燈閃爍)
 - (2) **綠燈(錄影指示燈)**：綠燈閃爍機器在錄影，無卡時綠燈常亮。
 - (3) **紅燈(充電指示燈)**：機器接上電源時紅燈亮起，充滿電後紅燈滅。

產品說明



[充電]

充電時指示燈亮紅燈，充飽後紅燈熄，最長充電時間勿超過 5 小時(以 5V2A) 鋰電池完全沒電後或器材存放前，請先充飽電再存放 勿經常電池過放(每次都用到完全沒電才充電，使用 3 小時左右就可以充電了)。

[注意事項]

- (1)文件安全：本產品非專業存儲設備，不保證內部存儲文件的完整性和安全性，請即時在電腦或者其他存儲設備上備份你的重要文件。
- (2)工作溫度：0-40°C
- (3)工作濕度：20%-80%，請勿將產品置于潮濕的工作環境，產品不具備防水功能。
- (4)拍攝照度：請在光線充足的環境下使用，請勿將攝像頭直接對著太陽等強光源，以免光學器件受損傷。
- (5)其他事項：該產品屬於精密電子產品，請勿使其受到強烈沖擊，震動：請勿在強磁場，強電場下使用。

[展示中心][綠廣興業有限公司](#)

[地址][115 台北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[LINE 官方 ID][@uuw5632b](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com