

GL-F13 手電筒型聲控錄音器(待機 100 天/連續錄音 7 天)

超強吸附式磁鐵功能，使用安裝簡單，內建 8GB 記憶體

採用專用錄音晶片，真實呈現現場聲音

全自動聲控錄音啟動功能,內置耐高溫 80 度防爆 2600mAh 鋰電池,待機時間約 100 天，連續錄音內容達 7 天(24 小時 x7 天=168 小時以上)

[規格]

錄音採樣率：48KHz/16bit

語音質量：192Kbps/64Kbps/32Kbps

頻率範圍：輸出 20Hz~20KHz

錄音文件格式：WAV

收音增益：自動增益控制(AGC)，最大支援距離可 10M

記憶體容量：內建 8GB(連續 7 天)

錄音時間：

32Kbps/580 小時

64Kbps/290 小時

192Kbps/96 小時

指示燈：LED 0.1W

充電：USB DC 5V/1A；電池容量：3.7V/2600mAh；充電時間：3~5 小時

產品說明



[操作]

開機錄音：短按電源鍵 2 下，再按住電源鍵，直到藍燈亮起放開，藍燈恆亮 3 秒後燈熄，進入 VOX 錄音。

存檔關機：錄音結束時短按電源鍵 4 下再按住電源鍵，直到藍燈亮起放開，藍燈閃爍 3 秒後燈熄，存檔關機。

檢測狀態：

按住電源鍵，藍燈恆亮 3 秒，代表錄音中。

按住電源鍵，藍燈閃爍 3 秒，代表關機狀態。

檢測電量：

短按電源鍵 1 下，再按住電源鍵，直到藍燈亮起放開，藍燈閃爍 1 次代表弱電，閃 4 次代表電量 80% 以上。

弱電時請先充飽電後再使用，弱電狀態下亦充飽電再存放於乾燥通風處或防潮箱。

充電時紅燈恆亮，充飽電指示燈熄滅。

註：部份使用電腦 USB 充電，充飽後指示燈不會熄滅，需注意充電時間，建議使用 DC 5V/1A 變壓器充電。

手電筒功能：

開／關手電筒短按 1 下電源鍵即可。

[設定方式]

在 GL-F13 根目錄下新建一文字文件檔(.TXT)，並更名為 RECORD
內容為

Update Settings=Y

Time(eg:2018-08-11 08:57:00)=2018-08-11 08:57:00

Voice Control Sensitivities(1-50, 1 is most sensitive)=10

Mute Time(minutes 0-999)=3

Voice Quality(1-3)=3

Record Amplifie(0-4)=0

Sun.=00:00-23:59

Mon.=00:00-23:59

Tues.=00:00-23:59

Wed.=00:00-23:59

Thur.=00:00-23:59

Fri.=00:00-23:59

Sat.=00:00-11:59,13:00-23:59

設定完成後，離開電腦並立即試錄一段

註：

Update Settings=Y

確認是否要更新設定值，Y=更新 / N=不更改

Time (eg:2018-08-11 08:57:00)=2018-08-11 08:57:00

時間設定 年-月-日 時:分:秒(24 小時制)

Voice Control Sensitivities (1-50, 1 is most sensitive)=10

聲控 VOX 靈敏度設定，數值愈小愈敏感(預設值 10)

Mute Time(minutes 0-999)=3

靜音超過 0~999 分鐘，即停止錄音，回到聲控待機模式(預設值 3 分鐘)

Voice Quality (1-3)=3

錄音品質

1=32Kbps/8G-580 hours

2=64Kbps/8G-290 hours

3=195Kbps/8G-96 hours(預設值 3)

Record Amplifie(0-5)

拾音增益

0=不增益(預設值 0)

1=增益 1 米內拾音效果

2=增益 2 米內拾音效果

3=增益 3 米內拾音效果

Sunday=00:00-23:59 錄音週期時間

Monday=00:00-23:59

Tuesday=00:00-23:59

Wednesday=00:00-23:59

Thursday=00:00-23:59

Friday=00:00-23:59

Ssturday=00:00-11:59,13:00-23:59

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方][@uuw5632b](#)