

GL-E15 客製化偽裝行動電源型針孔蒐證 DVR

設計成行動電源造型，適用多種場合

工作時間長，內建大量容記憶體，攜帶方便，可握於手上或置於手機下方使用

外勞家暴 外遇蒐證 會議記錄 上課記錄 授課記錄 監視錄影

監控蒐證自我保護及會議或學習的好工具

[規格]	[功能]
影像元件：200 萬(2000x1121)1/2.9" progressive CMOS	時間戳記(日期時間顯示)功能：顯示(隱藏)
視角：78 度	自動覆蓋(循環錄影)功能：有
最低照度：3.3 Lux @ F2.0	位移偵測(移動偵測)功能：無
影像解析度：Full HD 1080P(30fps)/AVI(H.264)	插電錄影(邊充邊錄)功能：有
拍照解析度：500 萬畫素(2592x1944) JPEG 檔	通電自動錄影：有
記憶體：內建 64GB(約 6-7 小時)/128G(10 小時以上)	AV OUT 功能：無
充電方式：DC 5V2A(約 8 小時/勿超過 10 小時)	防水功能：無
工作時間：10 小時以上	
臺灣組裝客製化、BSMI,CE,FCC 認證	

[操作]

錄影：開機**紅燈恆亮**待機模式，再按一下開機鍵，**紅燈閃 3 下**熄滅 1080P 錄影 5 分鐘一段，自動覆蓋功能，再按一下存檔，回到待機模式**紅燈恆亮**。

註：1 分鐘無任何動作，自動關機。

插電錄影：外接電源時，本機自動開機並啟動錄影，**紅燈閃爍 3 下**到熄滅，存檔按 1 下按鍵**紅燈恆亮**。

格式化：待機模式下**紅燈恆亮**，按住 M 按鍵 2 秒，**紅藍**燈同時閃爍 5 秒，格式化成功。

關機：待機模式下**紅燈恆亮**，按住按鍵 3 秒，燈熄關機。

充電：插電後，**紅燈閃爍 3 下**到熄滅，按 1 下按鍵，回到待機模式下**紅燈恆亮**，此時充電模式，**黃燈閃爍**，到 4 顆**黃燈都恆亮**時，表示充電完成。

時間設定：按上 PC 後，新增文字文件檔(TXT)，更名為 TIMERSET，例如時間為 2017/7/1 15:08:57

輸入內容為 *20170701150857 Y*

若不顯示為 *20170701150857 N*

電力檢測鍵：按 1 下 LED 指示燈下方的大圓鍵，即可檢測目前**電力剩 2 顆黃燈**無法啟動錄影功能。

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID]@uuw5632b