

GL-E55 保溫瓶型針孔蒐證 DVR(FHD&M 版)

[特點]

- 200 萬像素的微型針孔攝影機
- 一鍵快速啟動錄影
- 瞬間即時記錄影音蒐證
- 移動偵測功能，在有人經過時才啟動錄影
- Full HD 1080P / HD 720P 高清晰，影像格式 AVI
- LED 指示燈：(1)紅燈：充電，充飽燈熄。(2)橘燈：錄影開始前閃爍，幾秒後燈熄。

[規格]

影像元件：200 萬 CMOS

視角：54 度

最低照度：4 Lux

影音儲存檔案：AVI / 10 分鐘一個檔案

影像解析度：Full HD 1080P@10FPS / HD 720P@30FPS

記憶體：支援 Micro SDHC 32GB

電源：3.7V/1100mA 充電式鋰電池

充電方式：USB2.0 / DC 5V

工作時間：約 3 小時

尺寸：Φ66x190mm / 重量：305g(マイクロ SD カード含む)

[功能]

日期時間顯示：顯示

自動覆蓋功能：無

位移偵測功能：有

通電自動錄影：無

插電錄影功能：無

防水功能：無

AV OUT 功能：無

PC Camera/WEBCAM：無

[操作]

插入 TF 記憶卡，設定您需要的錄影格式，蓋上上蓋，輕按啟動鍵即可

開機自動錄影：按一下電源鍵，LED 工作指示燈呈橘色閃爍後熄滅，進入錄影

存檔自動關機：長按 3 秒電源鍵，則自動存檔並關機

藍燈閃爍代表異常：如弱電、卡滿、卡片故障或無記憶卡

格式化 Format：開機狀態下，按住 Format 鍵，藍燈閃爍，放開按鍵，待藍燈熄滅，格式化完成。

產品說明



[日期設定]

- 1)在根目錄下新增一個 time.txt 文件檔，內容例如(2018 年 01 月 08 日 18:57:08)
2018.01.08 18:57:08 或在記憶卡的根目錄下進入 SetTime 資料夾，
執行 Time 的批次檔
- 2)開機錄影，即可寫入設定時間。

[充電]

充電時指示燈亮**紅燈**，充飽後紅燈熄，最長充電時間勿超過 5 小時(以 5V2A)
鋰電池完全沒電後或器材存放前，請先充飽電再存放
勿經常電池過放(每次都用到完全沒電才充電，使用 3 小時左右就可以充電了)

[注意事項]

- 1)文件安全：本產品非專業存儲設備，不保證內部存儲文件的完整性和安全性，請即時在電腦或者其他存儲設備上備份你的重要文件。
- 2)工作溫度：0-40°C
- 3)工作濕度：20%-80%，請勿將產品置于潮濕的工作環境，產品不具備防水功能。
- 4)拍攝照度：請在光線充足的環境下使用，請勿將攝像頭直接對著太陽等強光源，以免光學器件受損傷。
- 5)其他事項：該產品屬於精密電子產品，請勿使其受到強烈沖擊，震動：請勿在強磁場，強電場下使用。

[展示中心]綠廣興業有限公司

[地址]115 台北市南港區忠孝東路六段 388 號

[LINE 官方 ID]@uuw5632b

[E-Mail]service@taiwan-spy.com