

GL-H37 軍警專用星光夜視錄像儀

[特點]

- 1)放大高倍率，高分辨率，數位影像，業界首創影像品質佳。
- 2)白天和弱光螢幕顯示器為彩色，微光和開啟紅外線時螢幕顯示器為黑白，螢幕呈現黑白時可調整螢幕顯示器畫面顏色，四種顯示螢幕顏色變換模式(綠、黃、紅、正常)。
- 3)適應各種環境使用，顯示亮度可調整，紅外線輔助照明功率可調整。
- 4)影音蒐證功能:即時錄影與錄音，物體移動自動錄影功能。
- 5)AV 輸出端口，方便外接顯示器觀看。
- 6)帶瞄準定位標示線，可預置 5 個瞄準點，顏色可整，位置可調整。
- 7)超低功耗:主機關閉紅外照明功能功耗僅 1.2W。
- 8)紅外線照明燈亮度可調整。
- 9)客製化訂製：不可見光紅外線與可見光 IR 設計，依照場所運用之需求客製。
- 10)主機本體帶滑軌可外接輔助設備。
- 11)MICRO USB 外接電源接口，通用 Android 作業系統手機充電器及傳輸線。

[規格]

影像元件：SONY 低功耗，高分辨率 CCD

鏡頭：53mm 大口徑 • F1.2 大光圈，超高分辨率(分辨率：≥70 線對)

視場角：6 度

IR 紅外線投射距離：≥150 米(850nm)可見光 IR • ≥70 米(940nm)不可見光 IR

放大倍率：光學五倍 • 數位四倍 共 20 倍

最遠觀察距離：400 米

影音儲存檔案：AVI

影像解析度：D1(720x576)NTSC

錄影時間：32G 卡約 16 小時

拍照儲存檔案：JPEG 檔

顯示器：0.20 FLCOS

記憶體：支援 1~32GB Micro SDHC

電源：4 號電池 x4(不使用 IR 約 8 小時 • 使用 IR 約 5 小時)

尺寸：182x85x48mm

重量：380g(含電池 500g)

[上部按鍵]

- 1)ON 電源鍵：按一下開機，再按一下切換到外接顯示器，按一下又切回來，長按 1.5 秒關機。
- 2)IR 紅外線開關鍵：按一下，打開紅外，再按調節紅外照明強度，共 5 檔，第六下關閉紅外。
- 3)圖像亮度調節：一個為亮度增加，一個為亮度減小，在不同的光照環境下，調節此兩個按鍵使觀測效果最好。
- 4)+ - 數位變焦鍵：+ 為圖像放大，- 為圖像縮小。
- 5)●顯示顏色變換：按一下變換一種顯示顏色，選擇最適合自己的觀測模式。
- 6)■拍照/錄像開關：拍照模式下，按一下拍一張/三張照片，錄像狀態下，按一下開始錄像，再按一下停止錄像。

[下部按鍵]

- 1)MODE 模式切換鍵：按此鍵選擇是錄像還是拍照。
- 2)錄像/預覽鍵：在錄像和回放狀態間切換。
- 3)分割線設置鍵：在調出分割線後，按此鍵屏幕出現方向圖標，此時按方向鍵可以設置分割線預置點。
- 4)MENU 鍵：按此鍵調出設置菜單，也兼做確定鍵

- 5)左鍵：方向左，有分割線時按此鍵調節分割線顏色。
- 6)右鍵：方向右，有分割線時按此鍵調節分割線形狀。
- 7)下鍵：方向下，同時按此鍵可以調出預置分割線。

產品說明



[使用方法]

開機後，首先旋動物鏡，使屏幕上的字最清晰。然後對准觀測目標，旋動物鏡使圖像最清晰。當光線過暗無法觀測時，請打開紅外輔助照明，選擇合適檔位，配合亮度調節及縮放鍵觀測。